

Настройка	Идентификатор в json	Тип значения	Допустимые значения	Примечание
Зеркальное отображение	selfViewMirror	bool	true/false	
Не показывать видео с камеры при программном отключении	disableSelfViewOnBlind	bool	true/false	
Инвертировать управление PTZ камерой по оси X	invertedPTZControl	bool	true/false	
Уровень воспроизведения аудио (громкость динамиков)	audioPlayLevel	double	[0; 1]	Не использовать с АРУ
Уровень захвата аудио (громкость микрофона)	audioCapturerLevel			
Эхоподавление	aecEnable	bool	true/false	
АРУ	agcEnable	bool	true/false	
Шумоподавление	noiseSupEnable	bool	true/false	
Создавать файлы дампа для диагностики аудио	audioDumpEnable	bool	true/false	
Управлять приложением с помощью аппаратных кнопок HID-устройств	isSpeakerphoneHardware Muted	bool	true/false	
Сервер для подключения	userDefinedServerHost	string		

Порт сервера для подключения	userDefinedServerPort	int		
Подключение к серверу	corporateServer	bool	true	Подключение к корпоративному серверу, который требуется указать через userDefinedServerHost
			false	Подключение к TCO, настройка игнорируется, если настроен userDefinedServerHost
Запретить прямое соединение	forbidDirectConnection	bool	true/false	
Проверять наличие доступных серверов при запуске приложения	canAskForServerSelector	bool	true/false	
Использовать системные настройки прокси	useSystemProxy	bool	true/false	
Пользовательские ограничения	userDefinedBitrate	int	0	Пользовательский битрейт
			1	Модем
			2	ADSL
			3	Wi-Fi
			4	Ethernet

			5	Максимум
Входящий битрейт	inputBandWidth	int	[32, 10240]	Данные настройки использовать одновременно, а userDefinedBitrate не указывать, или указывать "0"
Исходящий битрейт	outputBandWidth	int		
Ограничение на загрузку	uploadLimit	int	[1; 100]	
Ограничение на прием	downloadLimit	int		
Автоматическая авторизация	enableAutologin	bool	true/false	
Разрешение на показ окна "Оценить приложение"	canAskForRateUs	bool	true/false	При включении настройки не отображается окно оценки после звонков/конференций
Язык	language	string	ru	русский
			en	английский
			de	немецкий
			it	итальянский
			cs	чешский
			es	испанский
			fr	французский

			pl	польский
			tr	турецкий
			pt	португальский
			az	азербайджанский
			uk	украинский
			zht	китайский (традиционный)
			zh	китайский (упрощенный)
			vi	вьетнамский
			ko	корейский
			ja	японский
			he	иврит
			ar	арабский
			Скрывать сообщения об ошибках камеры	cameraErrorsHidden
Автоматически скрывать имена участников конференции при	hideDnByTimeout	bool	true/false	

бездействия				
Оставлять приложение в трее после закрытия	leaveAppRunningInTray	bool	true/false	
Автоматический запуск при старте	enableAutoStart	bool	true/false	
Минимальная частота обновления рендера видео области	minRenderFrameRate	int	[0; 60]	Минимальная частота не должна быть больше максимальной
Максимальная частота обновления рендера видео области	maxRenderFrameRate	int	[0; 60]	Максимальная частота не должна быть меньше минимальной